赫兹电力 HERTZ POWER

LCD

6

250V 10kV， 0.01MΩ 1000GΩ

0 1000V， 0 750V

	250V(±10%)	0 10MΩ	±3%rdg±5dgt	0.01MΩ
		10 100MΩ		0.1MΩ
		100 1000MΩ		1MΩ
		1G 10GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
	500V(±10%)	0 10MΩ	±3%rdg±5dgt	0.01MΩ
		10 100MΩ		0.1MΩ
		100 1000MΩ		1MΩ
		1G 10GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
	1000V(±10%)	0 20MΩ	±3%rdg±5dgt	0.01MΩ
		20 200MΩ		0.1MΩ
		200 2000MΩ		1MΩ
		2G 20GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
	2500V(±10%)	0 2000MΩ	±3%rdg±5dgt	1MΩ
		2000MΩ 20GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ

		20GΩ 200GΩ	±20%rdg±10dgt	0.1GΩ
	5000V(±10%)	0 2000MΩ	±3%rdg±5dgt	1MΩ
		2000MΩ 20GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
		20GΩ 200GΩ	±20%rdg±10dgt	0.1GΩ
		200GΩ 1000GΩ	±20%rdg±10dgt	1GΩ
	10kV(±10%)	0 2000MΩ	±3%rdg±5dgt	1MΩ
		2000MΩ 20GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
		20GΩ 200GΩ	±20%rdg±10dgt	0.1GΩ
		200GΩ 1000GΩ	±20%rdg±10dgt	1GΩ

1 TΩ Tera ohm =1000GΩ=10^{12}Ω

1 GΩ Giga ohm =1000MΩ=10^{9}Ω

1 MΩ Mega ohm =1000KΩ=10^{6}Ω


	DC 0.0V 1000V	±1.5%rdg±3dgt	0.1V
	AC 0.0V 750V	±1.5%rdg±3dgt	0.1V

	23 ±5 75%rh	
(V)	250 500 1000 2500 5000V 10KV	
(V)	× 1±10%	
GΩ	0.01MΩ 1000GΩ	: 0.01MΩ
	0 1000V	: 0.1V
	0 750V	: 0.1V
	≥5mA(10KV)	

1. LCD
2. LINE
3. V
4. GUARD
5. EARTH
6.
7. USB
8.
9.
10.
11.
12. 1
13 LINE
14. GUARD
15.

V

I R=V/I R



R = V / I

1

POWER “ APO ” 15

2

LCD “ ”

3

	1000V

V V COM

LCD

4

	750V

V ~ V COM

LCD

5

6 GUARD

7 PI (DAR)

7.1

“ ” “ 60:15S ” 15S

“ ” “ ”

7.4 PI DAR

( )

( ) (1)

S ⅂K سي Æ

“ ”

“ -- -- -- ” 600V

9999MΩ

10 /

“ MEM ”

“ FULL ” 1258MΩ “ MEM ” 3

11 /

“ MR ” “ MR ”

“ ▲ ” “ ▼ ” 1 “ ”

“ ” 10 “ MR ”

3 6 LCD “ NULL ”

“ CLEAR ” NO , YES

12V

10V “ ”，

1

1

2 ， 1

“

”　　“　　”

1

2

1.

2.

□　　□　　□　　□

1

2

3　　2　　24

027-83267669

24　　48

4